



Trasformatori elettronici per lampade a bassa tensione Electronic Transformer for low voltage lamps BRAVO 110 PFS - RN1171

    **SELV EQUIVALENT**



CODICI		RN1171		Trasformatore elettronico da incorporare per lampade a bassissima tensione.
Potenza della lampada Lamp wattage	W	35÷110		Dimensioni e peso ridotte ,totale assenza di rumore in fase di regolazione .
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	230		Protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi con r ripristino automatico.
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50-60		Morsetti di connessione a vite
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,47		Electronic transformers for low voltage lamps
Fattore di potenza Power factor	n°	98		Low dimensions and weight
Tensione secondaria di uscita Output voltage	Vac	12		Low level of noise during a dimmable step
ta - max temp. ambiente - <u>uso indipendente</u> ta - max. ambient temp - <u>independent using</u>	C°	NA		Internally protected
ta - max temp. ambiente - <u>ad incasso</u> ta - max. ambient temp - <u>recessed</u>	C°	0..40		Screw connectors
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	C°	95		
Protezione termica Thermal protection		SI YES		
Protezione sovraccarico		SI YES		
Protezione sovratensioni		SI YES		
Protezione corto circuito		SI YES		
Dimming taglio di fase	TRIAC-L	NO NO		
Dimming taglio di fase	IGBT-C	SI YES		
Sezione cavo Primario	mmq	0,75		NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES
Sezione cavo secondario	mmq	0,75		Sicurezza/Safety :EN61347-1 :EN61347-2-2
Grado di protezione Degree of protection	IP	20		Performance :EN60923
Dimensioni (DXH) Dimensions (DXH)	mm	88 X 31		Immunità/Immunity :EN61547
Imballo Packaging	PZ PCS	20		