TECNOLOGÍA LED > Bombillas Led Decorativas y XXL > Bombillas Led lineal casquillo S14d
Bombillas led lineal S14d

CBBB-S01

Bombilla Led Lineal 300 Clara S14d 6W 520Lm 2700K regulable

09 de mayo de 2024, 02:34

creative cables

DESCRIPCIÓN

Bombilla LED Lineal Transparente CRI 90 S14d - longitud 300 mm 6W 520Lm 2700K Regulable con dimmer por corte fin de fase (IGBT). Para la elección del dimmer: además de la potencia máxima del dimmer, también se debe considerar la potencia mínima, ya que cuando la potencia de la bombilla es inferior a la potencia nominal mínima del dimmer, la bombilla puede parpadear y/o dañarse.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	32,29€
5	30,75€
10	29,29€

8 057971 910427

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

CBBB-S01

Bombilla Led Lineal 300 Clara S14d 6W 520Lm 2700K regulable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 403 Gramos

Embalaje: Caja 1 Un.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 300

Tensión In (Vac): 220~240

Temperatura Color (ºK): 2700

Ángulo (º): 360

Eficiencia energética: F

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)

Diámetro (mm): 30

Potencia (W): 6

Lúmenes: 520

Casquillo: S14d

Kwh/1000h: 6

Horas vida: 15000

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.