CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores
Control driver 0-1/10V, dali,Push dim o corte fase

15TOP0110

Interfaz TOP-0110 para drivers 0-1/10V 2000W

09 de mayo de 2024, 16:51

DESCRIPCIÓN

Unidad de control interfase con funcion dimmer para el control sin cable via radio 433,92MHZ o con cable via pulsador estandard de dispositivos con entrada 0-10V ó 1-10V. Alimentacion 110-240Vac. Salida 0-10V / 1-10V Potencia maxima 2000W (240Vac) La programación mediante display es intuitiva y rapida mientras que sus reducidas dimensiones permiten intalaciones en el techo falso o cajas de derivacion.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	76,68€
10	73,03€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

15TOP0110

Interfaz TOP-0110 para drivers 0-1/10V 2000W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

CERTIFICADOS

Peso: 227 Gramos

NOTAS

Receptor para regulacion por RF o cable de dispositivos con entrada 0-1/10V max 2000W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 174	Ancho (mm): 46
Alto (mm): 35	Tensión In (Vac): 110~240
Potencia (W): 2000	Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

- Guía rápida
- Instrucciones de montaje
- CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.