

A41P035

## Ballast ferromagnétique pour décharge MATRIX 1x35W

18 mai 2024



### DESCRIPTION

Ensemble ferromagnétique pour lampes à décharge MATRIX. Alimentation électromécanique à faibles pertes entièrement résinée avec protection thermique auto-régénérante et condensateur de réinitialisation en phase. Amorceur électronique multi-impulsions. Boîte tecnopolimer auto-extinguible V0 850°C. 5 secondes, câbles tripolaires longueur 50cm 3x0,75mm. Presse-étoupe anti-arrachement et torsion. Degré de protection IP40. Puissance 1x35W uF6. Longueur maxima 20 mètres entre l'amorceur et la lampe.

### PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	26,44€
	6	24,04€
	18	22,85€

Suite à la page suivante >>

A41P035

Ballast ferromagnétique pour décharge MATRIX 1x35W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 130

Hauteur (mm): 82

Tension In (Vac): 230

Puissance (W): 35

Largeur (mm): 95

Couleur: Noir

Fréquence (Hz): 50

Indice de protection: IP40