CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs
Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

15MCU1224P

Récepteur MCU-1224P 12-24V

18 mai 2024

DESCRIPTION

Unité de contrôle avec fonction Dimmer pour drivers LED dimmables avec entrée PUSH. Sortie de contact sec sans tension (contact sec) Max 1A. Fréquence radio 433.920Mhz ISM

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	63,32€
10	60,31€

8 435100 524835

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs
Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

15MCU1224P

Récepteur MCU-1224P 12-24V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 60 Grammes

REMARQUES

Pour les pilotes dimmables avec PUSH. Sortie contact sec normalement ouvert 1A max.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vdc/ac): 12~24

Intensidad Out (A): 1

Température Ambiante (°C): -20~+55

Indice de protection: IP20

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé