

GHEKIR00027

Waving-Door Sensor Sub-controller IR120-S 12Vdc Black

18 mai 2024



LETARON

DESCRIPTION

Boîtier de distribution sous-contrôleur câblé 25cm avec 2 connecteurs au driver et 2m au capteur. Avec 5 canaux de sortie. Maximum 5 ampères. Avec trois positions via dip-switch. 1. Rampe Marche/Arrêt 2. Porte Marche/Arrêt 3. Rampe Marche/Arrêt et gradateur.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	8,81€
	5	7,35€
	10	6,68€
	100	6,24€

Suite à la page suivante >>

GHEKIR00027

Waving-Door Sensor Sub-controller IR120-S 12Vdc Black

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 100 Grammes

REMARQUES

Sous-contrôleur filaire avec 5 canaux de sortie. main courante et porte

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 63

Largeur (mm): 50

Hauteur (mm): 14

Couleur: Noir

Tension In (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 5

Température Ambiante (°C): 0~+85

Vie (Heures): 30000

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)



 [CE](#)